

Radio portatile Motorola GP 340



Riassunto dei comandi frontali e laterali della radio portatile Gp 340

F1 Selettore per accendere il portatile.

F2 Selettore con i canali memorizzati nella radio

F3 Possibilità di contattare la centrale 1414 premendo il tasto **arancio** (selettiva pre impostata)

F4 Tasto per aumentare la potenza della trasmissione

F5 Tasto che permette di comunicare un messaggio in uscita.

Premere il tasto centrale F5, in seguito trasmettere la comunicazione, una volta terminato di parlare lasciare il tasto in modo da poter ascoltare la risposta attraverso l'altoparlante (F6)

F6 Altoparlante per comunicare un messaggio in uscita ed ascoltare i messaggi in entrata

Monofono Motorola

vista laterale ed utilizzo dei tasti

Tasto laterale per la trasmissione

Premendo questo tasto vi permette di comunicare un messaggio in uscita.

Una volta terminato il messaggio dovete lasciare il tasto in modo da poter ascoltare la risposta attraverso l'altoparlante



MOTOROLA GP 340 (PORTATILE)

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nella radiocomunicazione vanno osservate le regole di base seguenti:

- Leggere, rispettivamente capire il messaggio, poi prepararlo per la trasmissione
- Prima ascoltare, poi parlare
- Utilizzare nomi di chiamata e locuzioni corrette
- Parlare lentamente, in modo chiaro e comprensibile, senza alzare troppo la voce
- Svolgere conversazioni possibilmente brevi
- Evitare le abbreviazioni
- Canale **SAS Diretto** Canale per picchetto SUB
- Canale **REGA** Utilizzare solo se volete **comunicare con REGA**
- Se Comunicate con **Ambulanza** rimente sul canale **SAS Diretto**
- Tutti gli altri canali impostati vengono utilizzati unicamente se viene richiesto da parte di un vostro superiore.

Linguaggio da utilizzare con una radio portatile:

I messaggi vanno trasmessi in italiano. Le comunicazioni devono comunque essere il più breve possibile.

Ogni trasmissione deve iniziare con la definizione del suo contenuto: "messaggio", "ordine", "domanda", "risposta", "controllo di collegamento", ecc.

<< RISPONDERE >> invita la stazione opposta a parlare.

<< CAPITO >> conferma la ricezione completa di una trasmissione.

<< NON CAPITO >> significa che la trasmissione non è stata ricevuta in tutto o in parte.

<< RIPETERE >> invita la stazione opposta a ripetere il testo.

<< SBAGLIATO, RIPETO >> annuncia che un testo comunicato sbagliato viene ripetuto.

<< ATTENDERE >> invita la stazione opposta a rimanere all'ascolto.

<< TERMINATO >> conclude la trasmissione e libera il canale di collegamento.

Acuni esempi di comunicazione:

Rega si avvicina per una missione sul fiume:

Comunicazione Elicottero **SUB Verzasca da Rega 6 Rispondere**

Risposta Sub di Picchetto **CAPITO Parlare**

Comunicazione Elicottero **REGA 6 siamo da voi in 5 minuti mi puoi dare la tua posizione**

Risposta Sub di Picchetto **CAPITO mi trovo sotto il ristorante Posse**

Comunicazione Elicottero **Capito ti trovi sotto il ristorante Posse**

Esempio 2:

Comunicazione Ambulanza SUB Verzasca da Ambulanza Locarno 406 rispondere

Risposta Sub di Picchetto **CAPITO PARLARE**

Comunicazione Ambulanza Siamo arrivati alla sede die SUB mi puoi dare la tua posizione

Risposta Sub di Picchetto **CAPITO mi trovo in zona Aquino, dovi proseguire ancora per 1km fino al grande parcheggio, li ti aspetta qualcuno die sub.**

Comunicazione Ambulanza Capito ti trovi in zona Aquino proseguo per 1Km fino al grande parcheggio dove troverò un collega che ci aspetta.

Risposta Sub di Picchetto **CAPITO Terminato**

Esempio 3 Comunicazione tra colleghi di picchetto:

Paolo da Diego RISPONDERE

Capito Parlare

Abbiamo un intervento sotto il ponte dei salti ti chiamo sul telefono

Capito abbiamo un intervento sotto il ponte deri salti mi chiami sul telefono Terminato